

## DE Datenblatt

## Wandleuchte NAVI Sensor E27 IP44



### Wandleuchte für den Außenbereich im modernen Design

Formschön und montagefreundlich  
Ohne Leuchtmittel

Montageart: Anbau Wand  
Farbe: anthrazit  
Material: Aluminium / Polycarbonat

Art.Nr. 2528.00018.1696  
EAN 9008954363401



### Elektrik

Lichtquelle: 1x E27 (austauschbar, nicht enthalten)  
Leistung: max. 15W (LED)  
Lichtaustritt: direkt  
Vorschaltgerät: keines  
Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz  
Leuchtenanschluss: Schraubklemme 3-polig, max. 1,5 mm²

### Gehäusedaten

Farbe: anthrazit  
Material Gehäuse: Aluminium  
Material Abdeckung: Polycarbonat  
Verschlussart: geschraubt

### Schutztechnik

Schutzart: IP44  
Schutzklasse: SK I - Schutzleiteranschluss  
Temperaturbereich: -15°C bis +40°C

### Zubehör


Montagematerial

### Abmessungen

lxbxh=Länge x Breite x Höhe  
lxbxh 205 x 170 x 263mm

### Montage + Anschluss

- > Schrauben lösen und Abdeckung abnehmen
- > Netzspannung unterbrechen
- > Montageposition bestimmen und Dübel einsetzen
- > Kabel durch Gummidichtung in Leuchte einführen
- > Abdeckung mit Schrauben montieren
- > Leuchte lt. Skizze anschließen
- > Leuchtmittel einsetzen
- > Netzspannung einschalten
- > Leuchte aufsetzen und mit Schrauben befestigen



### Störungen

- > Spannung prüfen
- > Anschluss prüfen
- > Leitung prüfen

### Sensor

Sensoreinstellung: Justierschraube  
Typ: Infrarotsensor  
Erfassungsbereich: 110°  
Ausschaltverzögerung: 10s - 5min  
Helligkeit: 10Lux - aus  
Reichweite: max. 4-5m Radius



### Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.  
Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.  
Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.  
Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.