

MONTAGEANLEITUNG

Ausgabe 2026 - 09 - 25

SCHIEBETÜRENSCHRANK



Montageanleitung verbleibt beim Kunden. Bitte aufbewahren!


Technische Änderungen vorbehalten.

LORETTA



INHALTSANGABE SCHIEBETÜRENSCHRÄNKE LORETTA

Wichtige Hinweise / Pflegehinweise	4-5
Zubehör LED-Beleuchtung (optional) / LED-Beleuchtung	6
Schranksystem Übersicht	7-9
Schranksystem Übersicht mit Innenbeleuchtung	10-11
Installationshinweise LED-Innenbeleuchtung	12-13
Beschlagteile Übersicht	14-15
Aufbau Korpus-Elemente	16-23
Kippsicherung Schiebetürenschränk	24
Montage Laufprofil / Führungsschiene / Softclose	25-28
Einlegeböden und Kleiderstangen	29
Vormontage Schiebetüren	30-33
Schiebetüren einhängen	34-36
Passepartout (optional mit oder ohne LED-Stabbeleuchtung)	37-40
Kranz (optional mit oder ohne LED-Stabbeleuchtung)	41-42
Energieeffizienzklassen	43

Für die Montage benötigen Sie:



2 Personen.



Technische Änderungen vorbehalten.

WICHTIGE HINWEISE

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch; Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Möbelstück entschieden. Beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind. Diese Anleitung bitte aufbewahren.

- Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage Ihrer Möbel aufmerksam durch, um dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen.
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlag-einstellungen gewährleistet.
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!

MONTAGEHINWEISE

- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten.
- Alle Standelemente müssen zwingend als Kippsicherung mit der Wand laut den Anweisungen der Montageanleitung befestigt werden! Nicht an der Wand befestigte Elemente kippen beim Öffnen der Türen oder Herausziehen der Schubladen nach vorne. Beachten Sie dieses auch während der Montage! *Bei nicht vorschriftsmäßiger und/ oder fachmännischer Montage wird bei Personen- und/ oder Sachschäden keine Haftung übernommen.*
- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes/ massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechtes Befestigungsmaterial verwenden.
- Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustandes besteht die Sorgfaltspflicht der Nachjustierung.
- Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, entfällt jegliche Gewährleistung.

ELEKTRONISCHE SICHERHEIT

- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt; es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Die eingesetzten LED-Leuchtmittel sind fest verbaut und nicht austauschbar. Bitte immer auch beim Anschließen der LED-Beleuchtungen die maximale Trafo-Leistung (Überlastung des Trafos) beachten. Die LED-Beleuchtungen dürfen nicht zugestellt/ zugehängt werden (Hitzestau vermeiden).
- Dieses Produkt enthält Lichtquellen der **Energieeffizienzklasse F**.

ALLGEMEINE INFOS

- Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z.B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z.B. Zitronen- und verwenden Sie keine Flüssigreiner, Putzmittel oder Scheuerpulver, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.
- Glasflächen nur mit heißem Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!

PFLEGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Massivholz und Lack-Markenmöbel

Unsere Möbel zeichnen sich durch hochwertige Materialien und pflegeleichte Oberflächen aus. Damit Sie lange Freude an Ihren neuen Möbeln haben, finden Sie nachfolgend einige praktische Hinweise zur richtigen Pflege und Nutzung.

[Oberflächenpflege Massivholz- und Lackoberfläche]

Unsere Massivholz- und Lackoberflächen sind pflegeleicht. Zur Reinigung empfehlen wir ein weiches Staubtuch oder ein leicht angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine Schmutzradierer oder ungeeignete Mikrofasertücher, da diese die Oberfläche beeinträchtigen können. Auch Möbelpflegemittel, Scheuermittel oder aggressive Reiniger können Farbveränderungen oder Flecken verursachen und sollten nicht verwendet werden. Bei normalem Gebrauch ist keine regelmäßige Nachbehandlung der Oberfläche erforderlich.

Verschmutzungen und Flüssigkeiten, zum Beispiel Getränke, sollten möglichst sofort mit einem leicht angefeuchteten Tuch aufgenommen werden. Vermeiden Sie Reiniger mit bleichenden oder scheuernden Bestandteilen sowie Scheuermittel und andere aggressive Reinigungsmittel.

[Raumklima]

Für Massivholzmöbel empfehlen wir eine Raumtemperatur von etwa 19-23 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit von etwa 45-55 %. Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der abhängig von der Luftfeuchtigkeit Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt. Bei länger anhaltend hoher oder niedriger Luftfeuchtigkeit kann das Holz quellen oder schwinden. Dadurch können sich Verformungen oder Risse bilden.

Besonders in Neubauten sollte auf eine erhöhte Luftfeuchtigkeit geachtet und bei Bedarf ausreichend gelüftet werden. Ein Thermometer und Hygrometer helfen dabei, das Raumklima im Blick zu behalten.

[Lichteinwirkung]

Sonnenlicht und Kunstlicht können den Farbton von Holzoberflächen im Laufe der Zeit verändern. Je nach Holzart und Lichteinfall können die Oberflächen heller oder dunkler werden. Eine vollständige Lichteinheit von Holzoberflächen ist nicht gegeben. Möbel sollten deshalb möglichst keiner dauerhaft starken oder direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

[Massivholz - ein Unikat der Natur]

Das Besondere an massivem Holz ist sein individuelles Erscheinungsbild. Wuchs, Maserung und Struktur unterscheiden sich von Bauteil zu Bauteil. Äste, Verwachsungen und natürliche Farb- und Strukturunterschiede gehören zum charakteristischen Erscheinungsbild des Holzes.

Keine Tür, kein Schubkasten und keine Seite gleicht exakt der anderen. Dadurch erhält jedes Möbelstück seinen individuellen Charakter.

[Toleranzen]

Auch bei industrieller Fertigung erfolgen einzelne Arbeitsschritte in Handarbeit. Holz ist zudem ein Naturmaterial und weist individuelle Unterschiede in Farbe und Struktur auf.

Darüber hinaus können bei der Herstellung geringfügige Maßabweichungen entstehen. Solche material- und fertigungsbedingten Abweichungen können innerhalb der für das jeweilige Produkt geltenden Toleranzen warentypisch sein.

Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben hiervon unberührt.


Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem Wöstmann Markenmöbel.

ZUBEHÖR LED-BELEUCHTUNG

LED-Trafo ohne Schalter

max. 2.5A

15 Watt




Teile-Nr. 160EBL595

LED-Trafo mit Schalter

max. 2.5A

15 Watt




Teile-Nr. 160EBL591

LED-Trafo ohne Schalter

max. 2.5A

30 Watt




Teile-Nr. 160EBL596

LED-Trafo mit Schalter

max. 2.5A

30 Watt




Teile-Nr. 160EBL592

LED-Trafo ohne Schalter

max. 2.5A

60 Watt




Teile-Nr. 160EBL597

LED-Trafo mit Schalter

max. 2.5A


60 Watt



Teile-Nr. 160EBL593

2-Kanal-Funkdimmer

60 Watt




Beleuchtung je
Kanal max. 30 Watt

Teile-Nr. 000EBL796

4-Kanal-Funkdimmer


60 Watt



Einzelner Kanal bis
max. 30 Watt belastbar.
Max. 60 Watt an
allen 4 Kanälen gesamt.

Teile-Nr. 000EBL797

LED-6-fach Verteiler



Teile-Nr. 000EBL794

LED-1fach-Verlängerung




000EBL795 (weiß)


Teile-Nr. 000EBL791S (schwarz)

ÜBERSICHT SCHIEBETÜRENSCHRÄNKE LORETTA


Type 6424
Type 7424




Type 6426
Type 7426



Type 6428
Type 7428



Type 6430
Type 7430



6424	80	80	80
7424			


6426	80	100	80
7426			

6428	100	80	100
7428			

6430	100	100	100
7430			


ÜBERSICHT SCHIEBETÜRENSCHRÄNKE LORETTA

- ① Sockelboden (80 / 100)
- ② Aussenseite (links)
- ③ Rückwand (80 / 100)
- ④ Oberboden (80 / 100)
- ⑤ Mittelseite
- ⑥ Aussenseite (rechts)
- ⑦ E-Boden (80 / 100)
- ⑧ E-Boden (mit Kleiderstange)
- ⑨ Kleiderstange (80 / 100)



ÜBERSICHT SCHIEBETÜRENSCHRÄNKE LORETTA

- ⑩ Laufprofil (oben)
- ⑪ Führungsprofil (unten)
- ⑫ Tür (links)
- ⑬ Tür (Mitte)
- ⑭ Tür (rechts)



ÜBERSICHT SCHIEBETÜRENSCHRÄNKE LORETTA

Schranksystem mit Innenbeleuchtung


Beispiel
Type 6424

- ⑤ ⑥ Mit Innenbeleuchtung
- ④ Oberboden mit Sensor (A)
- ① Sensor mit Distanzklotz

Schraube (S7)
für Distanzklotz



5,0 x 70



ÜBERSICHT SCHIEBETÜRENSCHRÄNKE LORETTA


Schranksystem mit Innenbeleuchtung

⑤ ⑥ Mit Innenbeleuchtung

④ Oberbodenboden mit Sensor (A)

Ⓐ Sensor mit Distanzklotz Ⓑ Transistor

Ⓒ LED-Trafo





LED-INNENBELEUCHTUNG SCHIEBETÜRENSCHRÄNKE

**Beim anschließen der Beleuchtung immer
die Trafo Max. Leistung beachten!**

- ⑤ Mittelseite mit Innenbeleuchtung
- ⑥ Aussenseite (rechts) mit Innenbeleuchtung

Watt pro Beleuchtung
11,1 W
Innenbeleuchtung
Art.: 033137

Watt pro Beleuchtung
11,9 W
Innenbeleuchtung
Art.: 045010-V0001945



LED-INNENBELEUCHTUNG SCHIEBETÜRENSCHRÄNKE

Beim anschließen der Beleuchtung immer die Trafo Max. Leistung beachten!



⑤ ⑥ Mit Innenbeleuchtung

④ Oberbodenboden mit Sensor (A)

⑩ Laufprofil (oben)

Ⓐ Sensor mit Distanzklotz Ⓑ Transistor

Ⓒ LED-Trafo




BESCHLAGETEILE ÜBERSICHT

Schiebetüren Schranksystem LORETTA


Folgende Beschlagteile werden benötigt:

Höhenversteller (SV)
(für Sockel)



Art.-NR.: 20 EBS 703

Rückwandverbinder (RV)



Art.-NR.: 20 EBS 702

Schraube Rückwandverbinder (S1)



6,3x11

Art.-NR.: 00 ESS 62 11Z


Schraube Rückwandverbinder (S2)



3,5x15


Art.-NR.: 00 ESS 3515B

Bodenträger (BT)




Art.-NR.: 20 EBS 704

Schraube (s4)
4,0x35



Art.-NR.: 90 EBB 907B

Stangenlager (SL)



Art.-NR.: 20 EBS 700B

Schraube Stangenlager (S3)




M6x25

Abdeckkappe



Art.-NR.: 05 EBS 500

Schraube (S5)




5,0 x 90

Mauerdübel (U8)




8,0x 40

Kippsicherung (Winkel) (SR1)




Art.-NR.: 20 EBS 122



⑩ Laufprofil (oben)



⑪ Führungsprofil (unten)



VB-Schraube mit Hülse (VB5)



Für Laufprofil (oben)


BESCHLAGETEILE ÜBERSICHT

Schiebetüren Schranksystem LORETTA

Stützkappe (SK1)

(links)

(rechts)



Schraube (S15)




3,5 x 15


Stützkappe (SK2)

(links)

(rechts)



Schraube (S25)



3,5 x 25

Schraube (S15)


2 x



3,5 x 15


Stopper (ST1)

2 x



Softclose

2 x



(links / rechts)

Schraube (S16)


(2x)



3,5 x 16

Softclose


(1x)



(Mitte)


Laufrolle RECHTS
(LR1)

(1x)




Laufrolle LINKS
(LR2)

(1x)



Euro-Schraube
(ES2)


(36x)



6,3 x 13,0


Führungsteil
(FT8)

(2x)



(STA)

(1x)



Schraube
(MS2)


(2x)



M4 x 6


Laufrolle
(LR3)

(2x)




Laufrolle
(LR4)

(2x)



Führungsteil
(FT9)

(4x)




AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Korpuseite und Sockel auf den engültigen Platz stellen und waagrecht ausrichten. (nach Aufbau nicht mehr verschieben).

Bei Schranksystem mit Innenbeleuchtung:
Elektroinstallation immer als erstes verbinden! (siehe Seite 10-13.)


① Sockelboden (80 oder 100)

② Aussenseite (links)




AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Rückwandverbinder (RV)



Schraube (S1)

 6,3 x11




Schraube (S1)

 6,3 x11

Schraube (S2)



3,5 x15




Schraube (S2)




3,5 x15

③ Rückwand (80 oder 100)




AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

④ Oberboden (80 oder 100)



AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Rückwandverbinder (RV)



Schraube (S1)




6,3 x11

Schraube (S2)




3,5 x15

⑤ Mittelseite



AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Rückwandverbinder (RV)



Schraube (S1)



6,3 x11


Schraube (S2)



3,5 x15

① Sockelboden (80 oder 100)


③ Rückwand (80 oder 100)




AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

④ Oberboden (80 oder 100)

⑤ Mittelseite





AUFBAU KORPUS-ELEMENTE



AUFBAU KORPUS-ELEMENTE


④ Oberboden (80 oder 100)

⑥ Aussenseite (rechts)



KIPPSICHERUNG SCHIEBETÜRENSCHRÄNKE

Schraube (S5)





5,0 x 90

Mauerdübel (U8)



8,0 x 40

Kippsicherung (SR1)



ACHTUNG KIPPGEFAHR !


Schiebetürenschränke sind immer an der Wand mit zwei Kippsicherungen (SR1) zu befestigen.

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.


MONTAGE LAUFPROFIL (OBEN)

⑩ Laufprofil (oben)


Stützkappe (SK1)
(links) (rechts)




VB-Schraube
mit Hülse (VB5)



Schraube (S15)



3,5 x 15




MONTAGE FÜHRUNGSPROFIL (UNTEN)

⑪ Führungsprofil (unten)


Stützkappe (SK2)
(links) (rechts)



Schraube (S25)




3,5 x 25



MONTAGE SOFTCLOSE (OBEN)

Schraube (S15)


2 x



3,5 x 15


Stopper (ST1)

2 x




Softclose

2 x




(links / rechts)




Softclose Abb. LINKS

(Rechts spiegelseitig)




MONTAGE SOFTCLOSE (OBEN)

Schraube (S16) (2x)




3,5 x 16


Softclose (1x)



(Mitte)




EINLEGEBÖDEN UND KLEIDERSTANGEN



VORMONTAGE SCHIEBETÜREN


Laufrolle RECHTS
(LR1)

(1x)




Laufrolle LINKS
(LR2)

(1x)



Euro-Schraube
(ES2)


(12x)








6,3 x 13,0

Führungsteil
(FT8)



(2x)





⑬ Tür (Mitte)



VORMONTAGE SCHIEBETÜREN




⑬ Tür (Mitte)



VORMONTAGE SCHIEBETÜREN

Laufrolle
(LR3)

(1x)




Laufrolle
(LR4)

(1x)




Führungsteil
(FT9)

(2x)




Euro-Schraube
(ES2)

(12x)




⑫ Tür (links)



VORMONTAGE SCHIEBETÜREN

Laufrolle
(LR3)

(1x)




Laufrolle
(LR4)

(1x)




Führungsteil
(FT9)

(2x)




Euro-Schraube
(ES2)

(12x)



6,3 x 13,0

14 Tür (rechts)




EINHÄNGEN SCHIEBETÜREN

13 Tür (Mitte)

a. Aushängesicherung entriegeln

b. c. d. Tür (Mitte) einhängen

e. Aushängesicherung aktivieren




EINHÄNGEN SCHIEBETÜREN

a. b. Tür (links) einhängen


a. (OBEN)

c. Aushängesicherung aktivieren



EINHÄNGEN SCHIEBETÜREN


- a.** **b.** Tür (rechts) einhängen **c.** Aushängesicherung aktivieren



PASEPARTOUT (OPTIONAL)

Pasepartout ohne Beleuchtung


Pasepartout mit LED-Stabbeleuchtung
(optional)



PASSEPARTOUT (OPTIONAL)

Passepartout ohne Beleuchtung


Passepartout mit LED-Stabbeleuchtung
(optional)



PASSEPARTOUT (OPTIONAL)

Passepartout ohne Beleuchtung

Passepartout mit LED-Stabbeleuchtung
(optional)




PASEPARTOUT (OPTIONAL)


Pasepartout ohne Beleuchtung

Pasepartout mit LED-Stabbeleuchtung
(optional)

Spax-Schraube (S7)




4,5 x 50



KRANZ (OPTIONAL)

Verbindungslasche (VL)
(2 x)




Schraube (S2)
(8 x)



3,5 x15


Spax-Schraube (S4)



4,0 x 35

Kranz ohne Beleuchtung

Kranz mit LED-Stabbeleuchtung
(optional)




KRANZ (OPTIONAL)


Kranz ohne Beleuchtung

Kranz mit LED-Stabbeleuchtung
(optional)


Spax-Schraube (S4)




4,0 x 35



ENERGIEEFFIZIENZKLASSEN



Dieses Produkt enthält
eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklasse F





SZ Wöstmann Schlafräumsysteme GmbH
Kolbeplatz 10 | D-33330 Gütersloh | Internet: www.woestmann.info | e-Mail: info@woestmann.info