

Ambiente

LP-1510/3L
LED 18W
3000K/4000K/6000K
230V~50Hz

Montaż powinna wykonać osoba posiadająca uprawnienia.
Wszelkie czynności wykonywać przy odłączonej oprawie z zasilania.

   Źródło światła LED jest niewymienialne.

 Osrzęt sterujący wymienny przez specjalistę.

 Przed przystąpieniem do montażu zapoznaj się z instrukcją.

Oprawa przystosowana do montażu wewnątrz.



Zachowaj instrukcję obsługi



1

L = Brązowy kabel


N = Niebieski kabel

⏏ = Żółto-zielony kabel




6


3000K/4000K/6000K
WW - WH - NW




2




3



4



5



8

